Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:46

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/yuasa-np-7-12l-p-1583.html



YUASA NP7-12L AGM 7Ah 12V NP7-12L VDS NPW36-12

Cena brutto	**109,99 zł**
Cena netto	**89,42 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**NP 7-12L**
Kod EAN	**4016138733938**
Producent	**Yuasa**
Model	**NP 7-12L**
Napięcie [V]	**12**
Pojemność [Ah]	**7**
Polaryzacja [+-]	**Lewy Plus**
Długość [L mm]	**151**
Szerokość [W mm]	**65**
Wysokość [H mm]	**98**

Opis produktu


Karta Katalogowa

Yuasa NP7-12L przemysłowa bateria AGM



Specyfikacja:	
Napięcie(V):	12
Pojemność 20h przy rozładowaniu do 10.5V w 20 C	7
Pojemność 10h przy rozładowaniu do 10.8V w 20 C	6.4
Wymiary:	
Długość (mm):	151 (±1)
Szerokość (mm):	65 (±1)
Wysokość z terminalami (mm):	97.5 (±2)
Waga (kg):	2.2
Typ końcówek:	
FASTON - Quickfit	6.35
Zakres temperatury pracy:	
Przechowywanie (w pełni naładowany):	-20°C do+60°C
Ładowanie:	-15°C do+50°C
Rozładowywanie:	-20°C do+60°C
Przechowywanie:	
Utrata pojemności na miesiąc w 20 C w %:	3
Materiał obudowy:	
Standardowy	ABS (UL94:HB)
Napięcie ładowania:	
Przy 20 C podczas pracy buforowej (V)/blok:	13.65 (±1%)
Przy 20 C podczas pracy buforowej (V)/ogniwo:	2.275 (±1%)
Współczynnik korekcji napięcia ładowania przy 20 C (mV):	-3
Przy 20 C podczas pracy cyklicznej (V)/blok:	14.5 (±3%)
Przy 20 C podczas pracy cyklicznej (V)/ogniwo:	2.42 (±3%)
Współczynnik korekcji napięcia ładowania przy 20 C (mV):	-4
Prąd ładowania:	
Limit prądu ładowania - praca buforowa (A):	Bez limitu
Limit prądu ładowania - praca cykliczna (A):	1.75
Maksymalny prąd rozładowania:	
1 sekunda (A):	210
1 minuta (A):	70
Impedancja:	
Mierzone przy 1 kHz (mΩ):	23

Układ:



Certyfikaty:
ISO9001 - Systemy Zarządzania Jakością
UNDERWRITERS LABORATORIES inc.

Cert. No.: FM 10626

Bezpieczeństwo:

Instalacja
Mogą być instalowane i eksploatowane w dowolnej pozycji, z wyjątkiem stale odwróconej
Uchwyty
Baterie nie mogą być zawieszone na uchwytach
Odpowietrzanie
Każda komórka wyposażona jest w zawór ciśnieniowy, aby umożliwić ucieczkę gazów
Uwolnienie gazu
Akumulatory VRLA uwalniają wodór, który może stanowić z powietrzem wybuchową mieszaninę, nie należy umieszczać w szelnych pojemnikach
Recykling
Akumulatory Yuasa niezdolne do użycia muszą być podane recyklingowi zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami

info@akumulatory24.pl

Zastosowanie:
-Automaty sprzedające
-Aparatura kontrolno-pomiarowa
-Kasy fiskalne
-Komputery
-Narzędzia z napędem elektrycznym
-Parkometry
-Przenośne kamery video
-Systemy alarmowe
-Sprzęt medyczny
-Sprzęt morski i geofizyczny
-Systemy oświetlenia awaryjnego
-Systemy przeciwpożarowe
-Systemy zabezpieczeń
-Systemy zasilania energią słoneczną
-Telewizja kablowa
-Urządzenia biurowe
-Urządzenia automatyki przemysłowej
-Urządzenia gwarantowanego zasilania (UPS)
-Urządzenia telekomunikacyjne
-Zabawki