Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:52

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/yuasa-np12-6-p-200.html



YUASA NP12-6 AGM 12Ah 6V NP 12-6

Cena brutto	**135,99 zł**
Cena netto	**110,56 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**NP12-6**
Kod EAN	**4016138323610**
Producent	**Yuasa**
Model	**NP12-6**
Napięcie [V]	**6**
Pojemność [Ah]	**12**
Polaryzacja [+-]	**Lewy Plus**
Długość [L mm]	**151**
Szerokość [W mm]	**50**
Wysokość [H mm]	**98**
Waga [kg]	**2**

Opis produktu

Karta Katalogowa

Yuasa NP12-6 przemysłowa bateria AGM

Specyfikacja:

Napięcie(V):	6
Pojemność 20h przy rozładowaniu do 10.5V w 20 C	12
Pojemność 10h przy rozładowaniu do 10.8V w 20 C	11.1

Wymiary:

Długość (mm):	151 (±1)
Szerokość (mm):	50 (±1)
Wysokość z terminalami (mm):	97.5 (±2)
Waga (kg):	2.05

Typ końcówek:

FASTON - Quickfit	6.35

Zakres temperatury pracy:

Przechowywanie (w pełni naładowany):	-20°C do +60°C
Ładowanie:	-15°C do +50°C
Rozładowywanie:	-20°C do +60°C

Przechowywanie:

Utrata pojemności na miesiąc w 20 C w %:	3

Materiał obudowy:

Standardowy	ABS (UL94:HB)

Napięcie ładowania:

Przy 20 C podczas pracy buforowej (V)/blok:	6.825 (±1%)
Przy 20 C podczas pracy buforowej (V)/ogniwo:	2.275 (±1%)
Współczynnik korekcji napięcia ładowania przy 20 C (mV):	-3
Przy 20 C podczas pracy cyklicznej (V)/blok:	7.26 (±3%)
Przy 20 C podczas pracy cyklicznej (V)/ogniwo:	2.42 (±3%)
Współczynnik korekcji napięcia ładowania przy 20 C (mV):	-4

Prąd ładowania:


Limit prądu ładowania - praca buforowa (A):	Bez limitu
Limit prądu ładowania - praca cykliczna (A):	3

Maksymalny prąd rozładowania:

1 sekunda (A):	360
1 minuta (A):	75

Impedancja:

Mierzone przy 1 kHz (mΩ):	7



Układ:



Certyfikaty:
ISO9001 - Systemy Zarządzania Jakością
UNDERWRITERS LABORATORIES inc.

Cert. No.: FM 10626

Bezpieczeństwo:

Instalacja
Mogą być instalowane i eksploatowane w dowolnej pozycji, z wyjątkiem stale odwróconej
Uchwyty
Baterie nie mogą być zawieszone na uchwytach
Odpowietrzanie
Każda komórka wyposażona jest w zawór ciśnieniowy, aby umożliwić ucieczkę gazów
Uwolnienie gazu
Akumulatory VRLA uwalniają wodór, który może stanowić z powietrzem wybuchową mieszaninę, nie należy umieszczać w szelnych pojemnikach
Recykling
Akumulatory Yuasa niezdolne do użycia muszą być podane recyklingowi zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami

Pb

info@akumulatory24.pl tel.606 285 285
YUASA

Zastosowanie:
-Automaty sprzedające
-Aparatura kontrolno-pomiarowa
-Kasy fiskalne
-Komputery
-Narzędzia z napędem elektrycznym

info@akumulatory24.pl

-Parkometry
-Przenośne kamery video
-Systemy alarmowe
-Sprzęt medyczny
-Sprzęt morski i geofizyczny
-Systemy oświetlenia awaryjnego
-Systemy przeciwpożarowe
-Systemy zabezpieczeń
-Systemy zasilania energią słoneczną
-Telewizja kablowa
-Urządzenia biurowe
-Urządzenia automatyki przemysłowej
-Urządzenia gwarantowanego zasilania (UPS)
-Urządzenia telekomunikacyjne
-Zabawki